

#### Produktname:

HDMI™ KVM Switch für Dual HDMI™ 4K60Hz

Produktserie: Videosplitter

Artikelcode: CSV-1382

**EAN code:** 8719214472245

**UPC code:** 841615102464

#### Beschreibung:

Der CSV-1382 ist ein Hochleistungs-HDMI™-KVM-Umschalter (Keyboard Video and Mouse). Es leitet hochauflösende Videos bis zu 4096 x 2160 bei einer Auflösung von 60Hz und Audio von jeder HDMI™-Quelle an jedes HDMI™-unterstützte Display weiter. Dieser HDMI™-KVM-Umschalter verfügt nicht nur über die Tastendruck-Umschaltfunktion, sondern auch über eine intelligente Funktion sowie eine Hot-Plug-Funktion.

#### Eigenschaften:

- Unterstützt Auflösungen bis zu 4Kx2K@60Hz
- Unterstützt RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Unterstützt die KVM-Funktion
- Unterstützt ein HDMI™ display und ein Set aus Tastatur und Maus um zwei PCs mit HDMI™ Ports zu steuern
- Unterstützt 6Gbps pro Kanal (18Gbps für alle Kanäle) Bandbreite
- Unterstützt 12bit pro Kanal (36bit für alle Kanäle) Farbtiefe
- Unterstützt HDCP 2.2/1.4
- Unterstützt 3D
- Unterstützt HDR
- Unterstützt die Infrarot-Fernbedienungsfunktion
- Unterstützung für das Umschalten von LED-Anzeigen

## Unterstützte Auflösungen:

■ Max. Auflösung 3840\*2160@60Hz, 4096\*2160@60Hz

Konnektoren		Betriebsfrequenz	
Konsolenanschlüsse	U2x USB 2.0-A (Rückseite)	HDMI™ Bandbreite	18G
	1x HDMI™ Buchse (Rückseite)	Mechanisches	
	2x 3.5mm Stereo Buchse (Grün, 1x Vorderseite, 1x Rückseite) 2x 3.5mm Stereo Buchse (Pink, 1x Vorderseite, 1x Rückseite)	Material	Metal
		Größe (L-B-H)	17.8 x7.5 x 2.6 cm
		Gewicht (Netto)	365 Gramm
KVM Konnektoren	2x Gen1-B (Rückseite		
	2x HDMI™ Buchse (Rückseite)	Umgebung-Betriebstemperatur	
	2x 3.5mm Stereo Buchse (Grün, Rückseite) 2x 3.5mm Stereo Buchse	Operating Temperature	0°C bis 45°C
		Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 85 % RH (keine Kondensation)
	(Pink, Rückseite)	Lagertemperatur	-10°C bis +80°C
USB-HUB Konnektoren	2x Gen1-A (Vorderseite)	Lagerfeuchtigkeit	5% bis 90 % RH (keine Kondensation)
Auflösung:		Stromanforderungen	
max. Auflösung	3840*2160@60Hz	Externes Netzteil	DC 5V
	4096*2160@60Hz	Stromverbrauch	(Max) 12W

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com.



#### Betriebssystemunterstützung:

■ Windows/Apple Mac OS

#### In der Verpackung:

- 1x CSV-1382 HDMI<sup>™</sup> KVM Switch
- 1x externes Netzteil 5V 3A
- 1x IR Fernbedienung
- 1x IR Extender

### Unterstützte Auflösungen Eingang:

- **PC 1** HDMI<sup>™</sup> + USB + Mic + Stereoport
- **PC 2** HDMI<sup>™</sup> + USB + Mic + Stereoport
- 3.5mm Mic Buchse
- DC 5V Netzteil

### Ausgang:

■ 1x HDMI<sup>™</sup> Buchse

Stecker Kabel

- 1x MIC Buchse
- 1x Stereo Buchse
- 1x USB-Mausanschluss
- 1x USB-Tastaturanschluss

■ 2x USB Typ-B Stecker auf USB-A

■ Schnellinstallationsanleitung

■ 3.5mm Stereoport

# Weitere Info:

- Verpackungsgröße: 23 x 21 x 6.5 cm
- Produktgröße: 17.8 x7.5 x 2.6 cm
- Verpackungsgewicht: 147 gr
- Produktgewicht:365 gr
- USB Typ B kabel Gewicht: 54 gr / 2x 108 gr
- IR-Fernbedienung inkl. Batteriegewicht: 16 gr
- IR Extender Gewicht: 33 gr
- Netzteil Gewicht: 107 gr
- LDPE Bag Gewicht: 6 gr
- Gesamtgewicht: 783 gr
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen

**Eingang:** Ausgang:





















